Elektrisches Zubehör

FREQUENZUMRICHTER 1,5kW

ER12-1.5/K IP20

Artikelnummer	Produktgruppe	Montage	Schutzart
07ER1215K	Frequenzumrichter	Schaltschrankeinbau	IP 20

Merkmale



- **Eingangsspannung** 1~200-240V
- **Ausgangsspannung** 3~ (0) - 240V
- ER12 in Schutzart IP20
- ER12-... K mit Kühlkörper
- 4-stelliges 7-Segment-Display
- 4 vorprogrammierte Applikationsmakros
- Lackierte Platinen
- **Ausgangsfrequenz** 0 ... 400 Hz
- Navigationsrad zur Programmierung und als Sollwertpotentiometer
- Vorort-Steuerung mit Tasten
- Analogausgang
- Eingebauter PID-Regler
- Modbus über RJ 45, RS 485
- Integrierter EMV-Filter (Typ K und B), Klasse C1
- RoHs, WEEE konform
- **Feldbusse:** Modbus integriert
- CE, UL, CSA, NOM, C-Tick, GOST

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Breite	105 mm
Höhe	130 mm
Länge	156 mm

Gewicht (kg)

Netto	1,4 kg
Brutto	1,4 kg

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Ventilatoren Zubehör (1 MB)	10202289	07/2024

Abruf 24.11.2026 · Seite 1 von 1
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos