Elektrisches Zubehör

MOTORSCHUTZGERÄT

S-ET 10

Artikelnummer	Produktgruppe	Montage	Schutzart
07SET10	Motorschutz	AP	IP 55

Merkmale

- Für **Einphasenmotoren**
- Zur Überwachung von **Thermokontakten**
- **Der Motorschutz** erfolgt durch den Anschluss der im Motor eingebauten Thermokontakte
- Beim Ansprechen dieser Kontakte durch zu hohe Wicklungstemperatur wird der **Motor abgeschaltet**
- Einsetzbar **ab 60V**. Leitungsschutz (nur bei 3~ Geräten) durch **integrierten Kurzschlussauslöser** und auf den Leitungsquerschnitt **einstellbaren Überstromauslöser**
- Die Rückstellung erfolgt **manuell** nachdem die **Motorwicklung** ausreichend **abgekühlt** ist
- Ausführung für **Schaltschrankeinbau (Hutschiene)** oder mit AP-Gehäuse **aus Kunststoff (IP 55)**
- Kann auch **zusammen** mit **transformatorischen Steuergeräten** verwendet werden



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	96,5 mm
Breite	80 mm
Höhe	135 mm

Gewicht (kg)

Netto	0,4 kg
Brutto	0,4 kg

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Ventilatoren Zubehör (1 MB)	10202342	07/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 1
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos